



ARCLITE®

89800706

89800706

GTIN: 9006210733029

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterPACK BASIC 233 NiCd 50V
89800706

ARTIKELDETAILS

Remote Pack zur Leuchtenumrüstung, Vorverdrahtetes EM converterLED und Akku enthalten, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Ideal für Deckenausschnitte Durchmesser = 150 mm und für Einbautiefen = 100 mm, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Bereitschaftsbetrieb, 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsspannung, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Zugentlastung und Klemmen inkludiert, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder LiFePO4-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer für NiCd-Akkus, 1 Jahr Garantie für NiCd-Akkus, 4 – 8 Jahre erwartete Lebensdauer für LiFePO4-Akkus, 3 Jahr Garantie für LiFePO4-Akkus

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheideinfo@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,81 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Überwachungseinrichtung	Prüftaste
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	306 mm
Breite	115 mm
Höhe	72 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland