



arclite

**89800112**

89800112

GTIN: 9006210436845

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM powerLED NM 1W BASIC 89800112

## ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), 5 Jahre Garantie, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, Optionaler Prüftaster, Hochtemperaturzellen, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,05 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Produktgruppe           | Notlichtversorgungszentrale (EC002678) |
| Leistung                | 1 W                                    |
| Überwachungseinrichtung | Prüftaste                              |
| Nennspannung            | 220 - 240 V                            |
| Schutzart (IP)          | IP20                                   |
| Länge                   | 139 mm                                 |
| Breite                  | 30,00 mm                               |
| Höhe                    | 21,00 mm                               |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Herkunftsland            | Vereinigtes Königreich (GB) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083)    |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

89800112