




arclite

89818667

89818667

GTIN: 9006210162072

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM 35B BASIC 89818667

ARTIKELDETAILS

Notlichtbetriebsgerät für manuellen Test, Für Linear- und Kompaktleuchtstofflampen, Kleine Abmessungen (28 x 39 mm Querschnitt), 5 Jahre Garantie, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Kompatibel mit allen elektronischen Vorschaltgeräten (dimmbare und nicht dimmbare), Auch in Kombination mit konventionellen, magnetischen Vorschaltgeräten einsetzbar, 5-Pol-Technologie: 4-polige Umschaltung der Lampe und verzögerte Netzzuschaltung für das Vorschaltgerät, Optimierte AC-Ausgangsspannung für TC-DD- und TC-L-Lampen, Optimierte DC-Ausgangsspannung für T8-Lampen, Kathodenheizung angepasst für Kompaktlampen, Umschaltrelais mit Hochstromkontakten, IDC-Schneid-Steckklemme, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Überprüfung der Notlichtfunktion durch Unterbrechung der ungeschalteten Phase, Optionaler Prüftaster, Tiefentladeschutz, Akku-Anschluss kurzschlussgeschützt (nicht reversibel), Verpolungsschutz für Akku, Hochtemperaturzellen, NiCd-Akkus, D-Zellen, Flachstecker für einfachen Anschluss, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,311 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Überwachungseinrichtung	Prüftaste
Nennspannung	230 - 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	209 mm
Breite	39,00 mm
Höhe	28,00 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

89818667

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja