

PRODUKTDATENBLATT

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Fernbedienung und Ersatzsensor für HIGHBAY GEN 4 Leuchten



Produktvorteile

- Einfache Sensorprogrammierung und Installation


Produkteigenschaften

- Fernbedienung für erweiterte Sensoreinstellungen

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	117 mm
Breite	56 mm
Höhe	15,0 mm
Produktgewicht	32,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Montageort	Leuchte

Sensor

Sensor-gesteuerte Schaltzeit	5 s...30 min
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	3...15 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	2...200 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	HB SENSOR REMOTE CONTROL

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Konformitätserklärung UKCA	HB SENSOR

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075611436	Faltschachtel 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm³
4058075611443	Versandschachtel 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.