



arclite

LCA4012.00.92

lineCENTURY 4000

GTIN: 6438494002189

lineCENTURY 4000 - Industrieleuchten Lichtbandeinheit weiss 73W 30° 4000K CRI80 717-
LCA4012.00.92 RAL9010

ARTIKELDETAILS

Hochwertiges LED Lichtbandsystem für Aufbau-Pendelmontage in Werkhallen und für Retail. Einreihige Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und CCT. Installationszubehör separat zu bestellen. 3-Phasen Stromschieneneinsatz integrierbar. Leichte, werkzeuglose Montage. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Lichtstromrückgang nach 150.000h L80/B20 bei ta 25°C. Gültig für 28W, 34W, 44W . Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	lumen CENTURY©
-------	----------------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,4 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	73,00 W
Leuchtenlichtausbeute	151 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	53,00 mm
Höhe/Tiefe	49,00 mm
Länge	1.410 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	5
Anschlussart	Flachstecker
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Finnland (FI)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA1100151**

Halterung für T-Profil für lineCENTURY 4000 AA1100151

**AA1100152**

Montage Vorrichtung für Kettenaufhängung für lineCENTURY 4000 AA1100152

**AA1100153**

Halterung mit 3m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100153

**AA1100154**

Halterung mit 6,2m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100154

**FCRS05001**Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05001**FCRS05003**Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05003

**FCRS05005**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS05005

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für
lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss, Kabelbohrung oben für
lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss, Kabelbohrung
oben ...

**FCRS15001**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS15001

**FCRS15005**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000
FCRS15005

**FCRS15006**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 400...

**VM10560A**

Alu Blindplatte 1410mm, weiß für lineCENTURY 4000 VM10560A

**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099

**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100

**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101

**VS13010**

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...



VT22001A

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xF8,2mm für lineCENTURY 4000
VT22001A