



arclite

28000679

28000679

GTIN: 9006210524276

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 25W 100-500mA flexC Ip EXC
28000679

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 500 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Max. Ausgangsleistung 25 W, Bis zu 87 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil, Schutzart IP20, ready2mains (Konfigurieren über Netz), Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz, Flexible Konfiguration über ready2mains und I-SELECT 2, Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie, Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,169 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	100 - 500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	5,000 - 25,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	280 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

28000679

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland