



arclite

28002877

28002877

GTIN: 9006210708881

TRIDONIC Dali Eingangskontroller DALI XC G3 CWM 30 DA2 28002877

ARTIKELDETAILS

Digitaler Phasen- und -abschrittdimmer, Gesamtanschlussleistung: 1 – 300 VA, one4all-Eingang: DALI-, DSI-, switchDIM- und corridorFUNCTION-Eingang, Schaltet bei Nulldurchgang, 1 gedimmte Phase (Ausgang), Mit automatischer Lasterkennung, Aufbaugehäuse, Geeignet zum Betrieb von LED Retrofitlampen, 5 Jahre Garantie

Kontaktinformationen zur Marke**Hersteller:**

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,087 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe | Steuergerät für Leuchten (EC002924) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Aufbau | Ja |
| Einbau | Nein |
| DIN-Schienenmontage | Nein |
| Ausgangsspannung | 0 V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 102 mm |
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Programmierbar | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |
| Statistische Warennummer | Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren v. Tönen, Bildern oder anderen Daten, einschl. Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) (85176200) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

28002877

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland