



arclite

89899868

89899868

GTIN: 9006210249896

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM powerLED 2 W ST CLIP-FIX 89899868

ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm), 5 Jahre Garantie, Netz- und Notbetrieb, Selbsttest gemäß IEC 62034, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Ausgangsleistungsbegrenzung, Zweifarbiges LED zur Statusanzeige, „Rest mode“-Funktion, Einfache Inbetriebnahme, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, {nobullet} Selbsttest:, Zustand des Akkus, Zustand der LED, Ladebedingung, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen 2 Ah, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheideinfo@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,056 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	3,5 W
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	127 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland