



arclite

HLN-80H-15A

HLN-80H-15A

GTIN: 4021087008808

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLN 90-305V AC 127-431V DC/
40W 15V/50000mA HLN-80H-15A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 75W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC. Konstantspannung 15V/5A. IP64. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussenschutz, Übertemperaturschutz.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,5 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
| Ausgangsspannung | 15 V |
| Ausgangsstrom | 5.000 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 75,000 W |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Schutzkasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 181 mm |
| Breite | 61,5 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland