



ARCLITE®

**89800001**

89800001

GTIN: 9006210171913

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM 35C BASIC 89800001

## ARTIKELDETAILS

Notlichtbetriebsgerät für manuellen Test, Für Linear- und Kompakteuchtstofflampen, Kleine Abmessungen (28 x 39 mm Querschnitt), 5 Jahre Garantie, 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Kompatibel mit allen elektronischen Vorschaltgeräten (dimmbar und nicht dimmbar), Auch in Kombination mit konventionellen, magnetischen Vorschaltgeräten einsetzbar, 5-Pol-Technologie: 4-polige Umschaltung der Lampe und verzögerte Netzzuschaltung für das Vorschaltgerät, Optimierte AC-Ausgangsspannung für TC-DD- und TC-L-Lampen, Optimierte DC-Ausgangsspannung für T8-Lampen, Kathodenheizung angepasst für Kompaktlampen, Umschaltrelais mit Hochstromkontakte, IDC-Schneid-Steckklemme, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Überprüfung der Notlichtfunktion durch Unterbrechung der ungeschalteten Phase, Optionaler Prüftaster, Tiefentladeschutz, Akku-Anschluss kurzschlussgeschützt (nicht reversibel), Verpolungsschutz für Akku, Hochtemperaturzellen, NiCd-Akkus, D-Zellen, Flachstecker für einfachen Anschluss, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

Gewicht	0,315 kg
---------	----------

89800001

arc<sup>lite</sup>  
professional lighting

#### MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Überwachungseinrichtung	Prüftaste
Nennspannung	230 - 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	209 mm
Breite	39 mm
Höhe	28 mm

#### IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

#### SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

#### KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland