



ARCLITE®

89800678

89800678

GTIN: 9006210702834

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED BASIC 204 NiCd 50V KIT
89800678

ARTIKELDETAILS

Kit mit Notlicht-LED-Treiber, Akku für 3 Stunden-Betrieb und Status-LED, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, 5 Jahre Garantie, Bereitschaftsbetrieb, 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Maximale Lichtleistung für alle LED-Module, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku, Hochtemperaturzellen, NiCd-Akkus, D-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 1 Jahr Garantie

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,685 kg
---------	----------

89800678

arc^{lite}
professional lighting

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Überwachungseinrichtung	Prüftaste
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Vereinigtes Königreich (GB)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland