



ARCLITE®

LCA4016.00.92

lineCENTURY 4000

GTIN: 4062029111149

lineCENTURY 4000 - Industrieleuchten Lichtbandeinheit weiss 49W 60°
4000K CRI80 717-LCA4016.00.92 RAL9010

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Hochwertiges LED Lichtbandsystem für Aufbau-Pendelmontage in Werkhallen und für Retail. Einreihige Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und CCT. Installationszubehör separat zu bestellen. 3-Phasen Stromschieneneinsatz integrierbar. Leichte, werkzeuglose Montage. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Lichtstromrückgang nach 150.000h L80/B20 bei ta 25°C. Gültig für 28W, 34W, 44W . Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,4 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Geräteträger für Lichtbandsystem (EC0009 86)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Schutzart (IP)	IP40
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	49,00 W
Leuchtenlichtausbeute	165 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0,95
Breite	53 mm
Höhe/Tiefe	49,00 mm
Länge	1.410 mm

Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	5
Anschlussart	Flachstecker
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Finnland (FI)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**AA1100151**

Halterung für T-Profil für lineCENTURY 4000 AA1100151

**AA1100152**

Montage Vorrichtung für Kettenaufhängung für lineCENTURY 4000 AA1100152

**AA1100153**

Halterung mit 3m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100153

**AA1100154**

Halterung mit 6,2m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100154

**FCRS05001**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05001

**FCRS05003**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05003

**FCRS05005**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS05005

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² weiss, Kabelbohrung oben für lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss, Kabelbohrung oben ...

**FCRS15001**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS15001

**FCRS15005**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² weiss für lineCENTURY 4000 FCRS15005

**FCRS15006**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm² + 4x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 400...

**VM10560A**

Alu Blindplatte 1410mm, weiß für lineCENTURY 4000 VM10560A



VMU20099

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099



VMU20100

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100



VMU20101

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



VS13010

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...



VT22001A

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xF8,2mm für lineCENTURY 4000 VT22001A

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland