



ARCLITE®

LCM-40BLE

LCM-40BLE

GTIN: 4021087058605

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom Casambi Bluetooth LCM BLE 180-290VAC; 254-417V DC, 350-1050mA 42W LCM-40BLE

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED Netzgerät, Kunststoffgehäuse SELV, Eingangsspannung 180~295V AC; 254-417V DC, Leistung 42W. Konstantstromausgang 350 - 1.050mA (C.C.) (DIP Switch), IP20, Dimmung über Casambi Bluetooth und push DIM.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,24 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	40,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	123,5 mm
Breite	81,5 mm
Höhe	23 mm
Kompatibel mit Casambi	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

LCM-40BLE

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland