



ARCLITE®

**89800647**

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210706108

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED ST 203 NiCd/NiMH 50V  
89800647

## ARTIKELDETAILS

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Bereitschaftsbetrieb, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Für Leuchteneinbau, Kompatibel mit Tridonic LLE FLEX-Modulen (ADV, EXC), EM = Emergency, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Konstante Ausgangsleistung, {nobullet} Selbsttest:, Wöchentlicher Funktionstest, Jährlicher Betriebsdauertest, 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Für weitere Informationen siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku, NiCd- oder NiMH-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leuchtmittel	-
Leistung	2,5 W
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 - 3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Funktion	-
Geeignet für Wandmontage	Nein

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	89800647
-------------------------	----------

89800647

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

