



ARCLITE®

89899860

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210249681

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM powerLED 1 W ST SCREW-FIX 89899860

ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm), EM = Emergency, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Netz- und Notbetrieb, Selbsttest gemäß IEC 62034, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Ausgangsleistungsbegrenzung, Zweifarbiges LED zur Statusanzeige, „Rest mode“-Funktion, Einfache Inbetriebnahme, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, {nobullet} Selbsttest:, Zustand des Akkus, Zustand der LED, Ladebedingung, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen 2 Ah, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, NiMH: 4 Jahre erwartete Lebensdauer / 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leuchtmittel	-
Leistung	3,5 W
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	139 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Funktion	-
Geeignet für Wandmontage	Nein

89899860

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikeldnummer

89899860

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

