



ARCLITE®

4099854690624

HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT

GTIN: 4099854690624

Sicherheitsbeleuchtungs-Kit für den Umbau von HIGH BAY FLEX and GEN 5
Ein-/Aus-Leuchten zu Sicherheitsleuchten

HIGH BAY EMERGENCY KIT

ARTIKELDETAILS

Sicherheitsbeleuchtungs-Kit für den Umbau von HIGH BAY FLEX and GEN 5 Ein-/Aus-Leuchten zu Sicherheitsleuchten. Produkteigenschaften: Automatisches Umschalten in den Notbetrieb und Dimmen der Leuchte mit 0-10V-Schnittstelle. Funktionstest: manuell (MA) oder automatisch (AT). Batterietechnologie: Li-Ion. LED-Anzeigeleuchte. Produktvorteile: Umrüstung der HIGH BAY FLEX und GEN 5 Ein-/Aus-Leuchten zu Sicherheitsleuchten. Sicherheitsbeleuchtungs-Baustein reduziert die Lagerhaltungskomplexität von Sicherheitsleuchten. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsfunktion durch integrierte automatische Testfunktion. Einfache manuelle Prüfung von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungsfunktion mittels Fernbedienung (nicht enthalten). Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger Li-Ion Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Fernbedienung für einen einfachen manuellen Test als separates Zubehör erhältlich. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	2,71 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	30 W
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Schutzart (IP)	IP65
Länge	280 mm
Breite	180 mm
Höhe	180 mm
Geeignet für Wandmontage	Nein

BATTERIEN

Enthält Batterie	Ja
------------------	----

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	17412c1d-d53e-460c-8772-ad3903b6b814
-------------------	--------------------------------------

4099854690624

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854690624
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4099854719523

Fernbedienung für HIGH BAY CONVERSION KIT

WEITERE BILDER



4099854690624

