



ARCLITE®

91019630

HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

GTIN: 8711500910196

Ballast - HF-R EII 1-10 V für TL-D

HF-R EII 1-10 V für TL-D

ARTIKELDETAILS

Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C /R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Nein
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Ja
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein

Für Lampenart TC-DEL	Nein
Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig)	58 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Geeignet für Lampenleistung	58 W
Nennspannung	220 - 240 V
Gehäuse	Metallgehäuse
Mit Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	22 mm
Dimmung 1-10 V	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Polen (PL)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871150091019630
Voraussichtliches Auslaufdatum	01.01.2099

91019630

WEITERE BILDER

